

1000VA Ψηφιακό πρωτότυπο Dimmer προελέγχου φάσης (DIN-RAIL τοποθέτηση ράγας) DRD1000U-01

- Περιγραφή προϊόντος



Περιγραφή:

Ψηφιακό Dimmer ράγας προελέγχου φάσης ελεγχόμενο από μικροελεγκτή, για όλους τους τύπους φορτίων που επιδέχονται προέλεγχο φάσης. Έτοιμο και δοκιμασμένο πρωτότυπο, ντιμάρει σταθερά και με ακρίβεια χωρίς τις διακυμάνσεις των αναλογικών dimmer, από το 0 μέχρι το 100% της φωτεινότητας και από πρακτικά μηδενικό μέχρι και το 100% του φορτίου. Επίσης έχει έξτρα είσοδο για απομακρυσμένο έλεγχο από μπουτόν ή ρελέ με επιστροφή φάσης.

Χαρακτηριστικά:

- Ακριβές dimming από το 0..100% σε 1024 βήματα
- Πλήρης σταθερότητα dimming από πρακτικά μηδενικό μέχρι και φουλ φορτίο
- Αυτόματη αναγνώριση της σύνδεσης εξωτερικού ελέγχου
- 1000VA συνεχόμενο μέγιστο φορτίο
- Σε κουτί 3U (για το συγκεκριμένο πρωτότυπο κουτί)
- Πλήρως αναβαθμισμένη και προσαρμόσιμη σχεδίαση σε ειδικότερες απαιτήσεις
- Χαμηλού κόστους

Εφαρμογές:

- Ρύθμιση επιθυμητού φωτισμού
- Ρύθμιση ταχύτητας μικρών κινητήρων (πχ ανεμιστήρων)
- Θερμαντικά στοιχεία
- Οποιοσδήποτε τύπος φορτίου που επιδέχεται προέλεγχο φάσης μέχρι 1000VA.

Δεδομένα*:

Περιγραφή	Τιμή	Μονάδα
Τάση τροφοδοσίας	230	V AC
Συχνότητα τάσης τροφοδοσίας	50	Hz
Μέγιστη ισχύς φορτίου	1000	VA
Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας	-20 to +60	°C

Συνδέσεις*:

Περιγραφή	Ακροδέκτης
Φορτίο	1
Φάση	2
Ουδέτερος	3
Εξωτερικός έλεγχος μπουτόν / ρελέ (επιστροφή φάσης)**	4

** Κατά παραγγελία μπορεί να σχεδιαστεί να παίρνει επιστροφή από φάση ή/και από ουδέτερο

*Επειδή το προϊόν είναι πρωτότυπο, τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά και όχι τελειωτικά ή υποχρεωτικά. Πιθανότατα μπορούν ή/και ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο τελικό προϊόν.